

Frequenz-  
Umformer



Hochfrequenz  
Innenrüttler



# Frequenz- Umformer

Typ B100 bis B300



eurekaMedia

Ausgangsspannung 50 V - 200 Hz, Schutzart IP44

Typ	Leistung KVA	Eingangsspannung	Nennstrom A	Steckdosen CEE	Gewicht KG	Anschluß Innenrüttler
B 100	1,0	230 V	13,7	1	18	1x50
B 150	1,5	230 V	21	2	24	2x50 oder 1x60
B 250	2,5	230V	35	2	32	2x60
B 300	3,0	400 V	42	2	32	2x60

Unsere rotierenden Umformer B100 bis B300 sind mit hochwertigen Permanent-Magneten ausgestattet. Sie erzielen somit eine starke Leistung und sind wartungsfrei. Die Aluminium-Bauweise macht sie handlich und leicht.

Der B 250 und B 300 werden mit geschlossenem Rahmen geliefert.

# Hochfrequenz Innenrüttler

Typ IR 36T - IR 65T



Alle Rüttler sind auch mit Gummikopf lieferbar.

Spannung 42 V - 200 Hz, Umdrehung 12000 1/min.

Typ	Ø mm	Schlauchlänge	Anschlußkabel	Wirkungskreis Ø cm	Verdichtungsm 3/h	Stromaufnahme	Gewicht KG
IR 36T	36	5 m	15 m	40	bis 16	6	11 Kg
IR 50T	50	5 m	15 m	70	bis 25	11	15 Kg
IR 60T	60	5 m	15 m	95	bis 30	18	17 Kg
IR 65T	65	5 m	15 m	110	bis 35	23	19 Kg

Für schweren Dauereinsatz auf Baustellen sind nur qualitativ hochwertige, zuverlässige Innenrüttler geeignet. Sie müssen robust, wartungsfrei und unempfindlich gegen Wasser und Verschmutzung sein. Die Baureihe IR 36T - IR 65T erfüllt diese Anforderungen. Sie können an alle Umformer mit 42-50 V / 200 Hz angeschlossen werden. Dreifache Kugellagerung, gehärteter Rüttelkopf und Rohr, sowie Thermoschutz in der Wicklung und erstklassige Verarbeitung garantieren ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer.

Technische Änderungen vorbehalten.

**WERNER**  
BAUGERÄTE

